Кратко описание за работа с NVR JVS-ND7024-HZ

В това описание, ще обърнем внимание на основните потребителски функции (гледането на записи и свалянето им на USB Flash)

Първото нещо което трябва да направим е да кликнем с десния бутон на мишката, за да извадим падащото меню:



След това избираме Playback (еднократно кликване с левия бутон):



▶ Излиза пторозец за оторизация:



≻ Кликваме с левия бутон на мишката в полето за въвеждане на User Nam, и въвеждаме потребителското си име с помоща на виртуалната клавиатура:



▶ Въвеждаме паролата по същия начин:





> След въвеждане на потребителското име и паролата, кликваме върху бутон Login:



➢ Въвеждаме годината, месеца, деня и часа (при нужда), и потвърждаваме с ОК:

Поставяме отметка на номерата на камерите който исаме да гледаме, и натискаме бутона Play:

 \triangleright Задържането на мишката върхо произволен бутон, показва наговата функция:

След като сме намерили записите който ни интересуват, поставаме USB Flash памет в USB порта на NVR-ра (разположен на лицевия панел), и кликваме върху бутона Backup to U-Disk:

Отново поставяме отметки на номерата на камерите, и избираме датата и часа за начало и край, както и типа запис:

Бутона Backup to U-Disk стартира свалянето на записите.

Файловете са във формат MPEG4, и се отварет с Windows Media Player.

20160 CH23 CH24